

**NEW**

# 接地电阻测试仪

## KEW 4105DL/4105DL-H

**IP67防尘 & 防水**  
**坚固耐用**



3极和2极接地电阻测试仪  
 (0.01 ~2000 )  
 防水设计  
 噪声抑制高达25V, RMS在嘈杂的环境中也能够测试精准  
 旋转开关让操作界面更直观清晰  
 带背光的LCD大屏幕显示  
 LED监测正确/不正确的辅助接地电阻  
 接地电压测量(AC/DC 0~300V)  
 CAT 100V



**IP67**

防尘放水:  
 使用后,你可以水洗去除  
 泥土和灰尘!



创新了具有引线导向系统的  
 电缆卷筒,方便收卷



坚固打造的辅助  
 接地棒



适配器可以使用其他测试  
 导线

高质量高品质是我们的一贯传统  
 Quality and reliability is our tradition

### KEW 4105DL / 4105DL-H 技术参数

接地电阻	20	200	2000
测量范围	0.00 - 2000		
显示范围	0.00 - 20.99	0.0 - 209.9	0 - 2099
精确度*1	±1.5%rdg±0.08	±1.5%rdg±4dgt	
辅助接地电阻*3	<10 k	<50 k	<100 k
比较器的参考值	10	100	500
接地电压测量			
测量范围	0.0 - 300.0 V AC (45 - 65Hz) / ±0.0 - ±300.0 V DC		
显示范围	0.0 - 314.9 V		
精确度	±1%rdg±4dgt		
适用标准	IEC 61010-1 CAT 100 V / CAT 150 V / CAT 300 V 污染度3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)		
适用电池	LR6 (AA)(1.5V) × 6		
尺寸	121(L) × 188(W) × 59(H) mm (包括箱盖)		
重量	约. 690g (包括电池和箱盖)		
4105DL附件 (测试线卷型)	7267 (接地电阻测试线卷 (红)) 7268 (接地电阻测试线卷 (黄)) 7271 (接地电阻测试线) 7127B (简易测试探针) 8041 (辅助接地棒[2根/1组]), 9121 (肩带) 9190 (便携包), LR6 (AA) × 6, 使用说明书		
4105DL-H附件 (硬箱型)	7266 (接地电阻测试线 [红-20m, 黄-10m, 绿-5m/1组]) 7127B (简易测试探针) 8041 (辅助接地棒[2根/1组]), 9121 (肩带) 9191 (便携包), LR6 (AA) × 6, 使用说明书		
可选件	7272 (精密测试线套) 8259 (测量终端适配器)		

\*1 精密测量, 辅助接地电阻应该小于100 ±5%。  
 \*2 简化测量时, 在指定刻度上加±0.10。  
 \*3 辅助接地电阻的精确度: ±5%rdg±10dgt.


### 4105DL



### 4105DL-H



### 强噪声抑制!



噪声抑制高达25V, RMS在嘈杂环境中也能够测试精准

### 接地电压警告


如果检测到外部电压, 红色LED灯会亮起.



[ 如果LED灯亮起: ]

频率	电压
0 - 10Hz	> 10 V
10 - 100Hz	> 25 V
100 - 400Hz	> 5 V

### 耐用的接地棒



辅助接地棒可测试的接地电阻可能高达100k

### 辅助接地电阻检测

辅助接地电阻在以下状态时4105DL会检测:

在S(P)端口上太高



在H(C)端口上太高



在可允许量程范围内(绿色LED OK)



可选件



7272

### <MODEL 7272 精密测量线套>



7267



7268



7271



8041



9192

### 适配器



8259



### 安全警告:

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。  
 不当使用和操作会引发火灾,电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。  
 因此, 请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。

购买时请认准右侧的  
 克列茨/KYORITSU  
 数码防伪标志喔~

